



UPGRADE FIRMWARE

1/ Stap 1: Firmware upgrade van uw router om Shareport te kunnen gebruiken

- Download de correcte Firmware (De nieuwe software voor uw router) via volgende links :



DIR-635

[firmware](#)

Firmware DIR-635 Revision B.



DIR-655

[firmware](#)

DIR-855

[firmware](#)

Plaats de file in de gewenste folder en pak de file uit.

!!!Opgelet: de procedure moet uitgevoerd worden door de router en de PC met een kabel te verbinden, en niet via het draadloze netwerk !!!

1. Open uw browser (Internet Explorer)
2. Voer het IP-adres van uw router in in de adresbalk van uw browser (bijvoorbeeld: 192.168.0.1) en druk op « Enter »



LOGIN

Log in to the router:

User Name : Admin ▾

Password :

English ▾

WIRELESS

Copyright © 2004-2007 D-Link Systems, Inc.



LOGIN

Log in to the router:

User Name : Admin ▾

Password :

English ▾

WIRELESS

Copyright © 2004-2007 D-Link Systems, Inc.

1. User Name : Admin / Password : dit mag u leeg laten als u de default parameters gebruikt. Indien u een User Name en een Password opgegeven heeft, gelieve dan deze te gebruiken
2. Klik op "Log In"
3. Klik op de knop "Tools"
4. Klik op de knop "Firmware" (In het linker menu)

DIR-635		SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS	SUPPORT
ADMIN	ADMINISTRATOR SETTINGS					Helpful Hints... For security reasons, it is recommended that you change the password for the Admin and User accounts. Be sure to write down the new and passwords to avoid having to reset the router in case they are forgotten. Enabling Remote Management, allows you or others to change the router configuration from a computer on the Internet.
TIME	The 'admin' and 'user' accounts can access the management interface. The admin has read/write access and can change passwords, while the user has read-only access. By default there is no password configured. It is highly recommended that you create a password to keep your router secure.					
SYSLOG	<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>					
EMAIL SETTINGS	ADMIN PASSWORD					
SYSTEM	Please enter the same password into both boxes, for confirmation.					
FIRMWARE	Password : <input type="password"/>					
DYNAMIC DNS	Verify Password : <input type="password"/>					
SYSTEM CHECK						
SCHEDULES						
English						

1. Klik op de knop "Browse" om het bestand dat u eerder gedownload en uitgepakt heeft (de Firmware) in het begin van de procedure (DIR635B1_FW223EUb05_nml.bin).
2. Klik vervolgens op de knop "Upload" om de update uit te voeren.

DIR-635		SETUP	ADVANCED	TOOLS	STATUS
ADMIN	FIRMWARE				
TIME	There may be new firmware for your DIR-635 to improve functionality and performance. To upgrade the firmware, locate the upgrade file on the local hard drive with the Browse button. Once you have found the file to be used, click the Upload button below to start the firmware upgrade.				
SYSLOG	<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Don't Save Settings"/>				
EMAIL SETTINGS	FIRMWARE INFORMATION				
SYSTEM	Current Firmware Version : 2.21EU Current Firmware Date : 2007/10/19 Check Online Now for Latest Firmware Version : <input type="button" value="Check Now"/>				
FIRMWARE	FIRMWARE UPGRADE				
DYNAMIC DNS	Note: Some firmware upgrades reset the configuration options to the factory defaults. Before performing an upgrade, be sure to save the current configuration from the Tools -> System screen.				
SYSTEM CHECK	To upgrade the firmware, your PC must have a wired connection to the router. Enter the name of the firmware upgrade file, and click on the Upload button.				
SCHEDULES	Upload : <input type="text"/> <input type="button" value="Parcourir..."/> <input type="button" value="Upload"/>				
English					

1. Wacht tot de procedure voltooid is. Eenmaal dit gebeurt zal de router herstarten.
2. De nieuwe Firmware-versie is nu geïnstalleerd, u kan nu overgaan naar stap 2: de installatie van de SharePort Utility.

2/ Stap 2: Installatie van de SharePort Utility tool.

Als laatste installeert u de SharePort Utility op de computers die u toegang wil geven tot de gedeelde randapparatuur. U kan deze downloaden via: [SharePort Utility](#) (er is ook een Engelse handleiding voorzien in deze download). U bent nu klaar om aan de slag te gaan!

Let wel: als u bv. een harde schijf deelt via SharePort, zal u niet met meerdere gebruikers tegelijk toegang hebben tot het toestel. Als het toestel al in gebruik is, en iemand anders wil toegang, zal de persoon die op de harde schijf aan het werken is een verwittiging krijgen – via de Utility - dat iemand anders toegang wil.

Tips!

Wilt u meerdere USB-apparaten delen via SharePort? Dat kan door een USB-hub aan te sluiten. In dat geval kan u best een USB-hub met een externe voeding gebruiken.

Externe harde schijven kunnen best voorzien worden van een externe voeding – anders bestaat de kans dat u geen toegang zal hebben tot de schijf. Dit omdat de USB-poort op de routers niet voldoende stroom geeft.

downloaden handleiding [click here](#)

Veel Wi-Fun!
Het D-Link Team

Hotline D-Link 070/660 640

Copyright 2008 all rights reserved.